

AMILO Pro V2020 Edition Professionelles Einstiegsnotebook

Ausgabe Mai 2005

Seiten 2

Die AMILO Pro V2020 Edition ist ein professionelles Einstiegsnotebook mit exzellentem Preis-Leistungsverhältnis. Es hat ein elegantes, schlankes Design und ein großes 15.1 Zoll Display. Mit der integrierten Intel Wireless LAN-Lösung können Sie online gehen wo und wann Sie wollen. Ein S-Video Out Anschluss, 3 USB 2.0 Schnittstellen und ein Card Reader sind eingebaute Standards. Die Intel® Centrino™ Mobiltechnologie garantiert eine erweiterte Akkulebensdauer und optimierte Prozessorleistung.

Mobilität

- Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit energiesparenden Intel Pentium M Prozessoren
- Eingebautes DVD+R/RW Dual Layer Laufwerk
- Immer online mit integriertem Wireless LAN Chipsatz

Zuverlässigkeit

- Deutscher Qualitätsstandard
- Hohe Qualität und funktionelle Stabilität durch umfangreiche Qualitätstests

Security

- BIOS Passwort
- Virenschutz mit Norton Internet Security™ 2005

Ergonomie

- 15.1-Zoll TFT-Display
- 3 USB 2.0 Schnittstellen für den Anschluss Ihres Notebooks an externe Peripherie, Speichermedien oder Videoausrüstung
- USB Port Replikator für einen einfachen Anschluss all Ihrer Peripheriegeräte - optional



Betriebssystem

Microsoft Windows XP Professional

Fujitsu Siemens Computers empfiehlt Microsoft® Windows® XP Professional für die vielseitige Anwendung mobiler Computer**System**Intel® Pentium® M Prozessor 735
(1.70 GHz, 400 MHz FSB, 2MB L2 Cache)

Chipsatz	Intel 855GME/ICH 4-M
Systemspeicher (MB)	2 x 256 DDR SDRAM ¹⁾
DIMM Steckplätze	2
BIOS Flash EPROM	AMIBIOS

Schnittstellen

3x USB 2.0, 1 x S-Video Out, IEEE 1394
 1 x Typ II PC Card Slot (32-bit Card Bus)
 4 in 1 Flash Card Port SD/MS/MMC/MSPRO
 1x VGA, 1x Modem RJ-11, 1x LAN RJ-45, 1x S/PDIF
 1 x Mikro-in, 1 x Kopfhörer, Line-in, 1 x DC-in

Kommunikation

Eingebaut: 10/100 Mbps LAN (Broadcom 440x)
 56K V.90/V.92 Lucent AC Link Modem
 Intel PRO/Wireless 2200BG LAN
 Gebrauch gemäß der Länderspezifischen Regelungen

Audio

AC 97 Compliant Codec, Conexant 24068-31 AMC
 Mikro-in und 2 eingebaute Lautsprecher

Tastatur und Zeigegeräte

Grosse Tastatur mit Windows Tasten (86 Tasten)
 PS2 Touchpad mit zwei Maustasten und Scrolltaste
 Status LED-Anzeige über Tastatur
 Über der Tastatur befinden sich 3 Launch Tasten zum
 Starten folgender Anwendungen:
 E-Mail, Internet Browser, Lüfter-Lärm Reduzierung

Grafik*Integrierte Grafiklösung*

Intel 855GME mit bis zu 64 MB DVMT (Dynamic Video
 Memory Technology), integriertem 32-bit 3D/2D Grafikern,
 3-D Beschleuniger
 DualView (Windows XP/WIN 2000)
 Maximale Auflösung für externe Monitore:
 1600 x 1200 / True Color / 85 Hz

Display

15.1 Zoll XGA TFT, 1024 x 768 Pixel

Festplatte

60 GB HDD, UDMA 100

Mobile Management

Gemäß PXE, WfM 2.0, DMI, WoL, WoM Standards
 ACPI kompatibel, PC2001

Sicherheit

BIOS, Benutzer und Administrator Passwort
 Kensington Lock Support

Stromversorgung

Li-Ion Akku, 6 Zellen 14.8V, 4400 mAh
 Akkulaufzeit¹⁾ bis zu 3St

Smart Battery Controller

Dynamic Charge Unterstützung, ACPI Unterstützung

Externer AC Adapter:

Nennspannung (AC Input) 100 – 240 V

Nennfrequenz 50 – 60 Hz

DC Output 20 V, 65 W

Betriebsbedingungen / Temperatur / Abmessung / Gewicht

Relative Luftfeuchtigkeit 10% - 90%
 (nicht-kondensierend)

Umgebungstemperatur 5°C - 35°C

Abmessungen (H x B x T) 25,3 x 333 x 272 mm

Gewicht 2.75 kg²⁾**Zertifizierungen**

CE (Emission/Immunität), Energy Star,
 R&TTE (WLAN)

Software

Microsoft Windows XP Professional
 Adobe Acrobat Reader 5.0 oder höher
 Nero 6 CD Creator
 Driver & Utility DVD inklusive
 Norton Internet Security™ 2005 Virenschutz
 Easy Guide Online Benutzerdokumentation

Optionen

256, 512 MB DDR SDRAM (PC333)
 Win DVD Software, Bluetooth Dongle
 Zusätzliche 1. Batterie
 Externe USB Laufwerke, PC Karten
 Pointer mit Scroll-Funktion, USB Memory Stick
 USB Port Replikator, Tragetaschen

Garantie

2 Jahre Collect & Return Service

1) Akkulebensdauer kann je nach Modell, Konfiguration, Anwendungen, Powermanagement Einstellungen und genutzten Funktionen variieren.

2) Das Gewicht kann abhängig von der aktuellen Konfiguration variieren.